

# MG 10

## Agregaty prądotwórcze



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### **Ekonomiczne generatory zapewniające niezawodne zasilanie podczas pracy na budowie**

Ta ekonomiczna, a zarazem wytrzymała seria generatorów przenośnych zaprojektowana jest tak, aby pasowała do każdego miejsca pracy i każdego budżetu. Urządzenie zapewnia godziny niezawodnej pracy i wysoką wydajność. Idealnie nadaje się do zastosowań budowlanych, przemysłowych, handlowych, domowych i rolniczych.

- Unikalna konstrukcja zbiornika paliwa do pracy w na pochyłym terenie dla zwiększenia bezpieczeństwa i łatwości obsługi.
- Generator jest wyposażony w mocny czterosuwowy silnik benzynowy zapewniający niezawodną moc.
- W pełni otaczająca rama z prętów z wysokowytrzymałej stali zabezpiecza generator w trudnych warunkach roboczych, w tym posiada uchwyty do podnoszenia.
- Najwyższej klasy amortyzatory minimalizują drgania i wydłużają żywotność maszyny.
- Model jest wyposażony w koła i składane uchwyty ułatwiające transport.

## MG 10 Parametry techniczne

### wymiary

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| dł. x szer. x wys.         | 850 × 620 × 650 mm |
| ciężar własny (bez paliwa) | 143 kg             |

### parametry eksploatacyjne

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| moc wyjściowa (maks.)              | 9,5 kW |
| moc wyjściowa (wartość znamionowa) | 8,5 kW |

### układ elektryczny

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| napięcie *      | 110 / 120 / 210 / 220 / 230 / 240 V |
| częstotliwość * | 50 / 60 Hz                          |

### parametry silnika

|                         |  |
|-------------------------|--|
| silnik                  | Chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy |
| producent silnika       | Loncin-LC196FD   |
| pojemność skokowa       | 622 cm <sup>3</sup>  |
| moc robocza             | 11,5 kW  |
| prędkość obrotowa       | 3.600 1/min  |
| pojemność baku (paliwo) | 48 l   |
| typ paliwa napędowego   | Benzyna  |

\* Częstotliwość i napięcie może się zmieniać w zależności od wymagań swoim regionie

Uwaga: Należy pamiętać, że dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. Jest możliwe, że przedstawione informacje / produkty mogą nie być dostępne w Państwa kraju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji. Z zastrzeżeniem zmian i pomyłek. Dotyczy również ilustracji.  
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.